

DFÜ-Netzwerk öffnen

So einfach richten Sie voip-star surfen manuell auf Ihrem PC oder Notebook ein, wenn Sie Windows 95/98/ME verwenden. Auf Ihrem Desktop befindet sich das Symbol "Arbeitsplatz". Öffnen Sie diesen Ordner und klicken Sie auf "DFÜ-Netzwerk". Sie sehen nun die Option "Neue Verbindung erstellen". Klicken Sie darauf. Jetzt sind Sie bereit, die voip-star surfen Verbindung einzurichten.

Neue Verbindung herstellen

Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein, z.B. "voip-star surfen" und wählen Sie ihr Modem/ISDN-Gerät aus. Falls Ihr Gerät nicht in der Liste enthalten ist, müssen Sie es neu installieren. Gehen Sie dazu über Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Modems und klicken Sie auf "Hinzufügen".

Mit "Weiter" geht's dann zur Einstellung der Rufnummer.

Rufnummer einstellen

In diesem Fenster müssen Sie nun die **bundesweit gültige Zugangsnummer** eintragen. In dem Feld „Ortsvorwahl“ brauchen Sie nichts einzutragen. Auch das Feld „Landesvorwahl“ ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung, standardmäßig dürfte hier „Deutschland (49)“ eingetragen sein. Klicken Sie nun auf „Fertig stellen“.

Benutzererkennung und Passwort

Nach Anklicken des Symbols für die neue Verbindung erscheint ein Menüfenster, in dem Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort eintragen müssen. Jetzt tragen Sie noch als **Benutzername voip-star** und als **Passwort surfen** ein, kreuzen das Feld "Kennwort speichern" an und schon ist die Konfiguration abgeschlossen.

Einstellungen

Nach der Fertigstellung erscheint unter „Arbeitsplatz“, „DFÜ-Netzwerke“ die neue Verbindung „voip-star surfen“. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Verbindungssymbol und wählen den Menüpunkt Eigenschaften. Unter „Servertypen“ sollten Sie folgende Parameter aktivieren: „Am Netzwerk anmelden“, „Softwarekomprimierung“ und „TCP/IP“.

TCP/IP Einstellungen

Klicken Sie die TCP/IP Einstellungen an und nehmen folgende Einstellungen (durch anklicken) vor: „Vom Server zugewiesene IP-Adresse“, „Vom Server zugewiesene Namensserveradresse“, „IP-Header-Komprimierung“ und „Standard Gateway im Remote-Netzwerk“.

Klicken Sie auf OK.

Kanalbündelung

Klicken Sie auf die Registrierkarte Multilink und dort auf zusätzliche Geräte verwenden. Klicken Sie auf „Hinzufügen“ und wählen Ihr Modem/ISDN-Gerät aus und geben erneut die **bundesweit gültige Zugangsnummer** ein. Mit einem Klicken auf OK ist die Kanalbündelung fertig eingerichtet.

Zur Deaktivierung brauchen Sie bloß das Kontrollkästchen bei „Keine zusätzlichen Geräte“ zu aktivieren.

TIPP: Richten Sie doch einfach zwei separate Verbindungen für „voip-star surfen“ ein - einmal mit und einmal ohne Kanalbündelung. So können Sie, je nach Bedarf, die passende Verbindung auswählen.

Nun haben Sie alle notwendigen Einstellungen vorgenommen und können durch einen Doppelklick auf die neue Verbindung „voip-star surfen“ online gehen.